FDP4.0

4 სართულის ელ. გამანაწილებელი ფარი



Circuit breaker / Type	QF 2P/C	QF 2P/C	QF 2P/C	QF 2P/C	QF 2P/C	QF 2P/C	QF 2P/C	QF 1P/C	QF 1P/C	QF 1P/C	QF 1P/C	QF 1P/C	QF 1P/C	QF 1P/C	QF 1P/C	QF 1P/C
Current, A	16A 30mA	16A 30mA	16A 30mA	16A 30mA	16A 30mA	16A 30mA	16A 30mA	10A	10A	10A	10A	10A	16A	16A	25A	16A
Cable type end section, mm2/ Cable lenght	N2XH 3x2,5 -	N2XH 3x2,5 -	N2XH 3x2,5 -	N2XH 3x2,5 -	N2XH 3x2,5 -	N2XH 3x2,5 -	N2XH 3x2,5 -	N2XH 3X1.5 -	N2XH 3X1.5 -	N2XH 3X1.5 -	N2XH 3X1.5 -	N2XH 3X1.5 -	N2XH 3X1.5 -	N2XH 3X1.5 -	-	-
CABLE NUMBER	F3.0-1	F3.0-2	F3.0-3	F3.0-4	F3.0-5	F3.0-6	F3.0-7	F3.0-10	F3.0-11	F3.0-12	F3.0-13	F3.0-14	F3.0-15	F3.0-16		
RATED POWER, kW																
CURRENT, A																
PHASE	A	B	C	B	C	A	B	B	C	A	B	C	A	B	C	A
Name of the consumer/ Destination	Sockets	Sockets	Sockets	Sockets	Sockets	Sockets	Sockets	Lightnings	Lightnings	Lightnings	Amargenncy Lightnings	Staircase Lightnings	FCU group1	FCU Group2	Spare	Spare

CASA CALDA
Georgia, Tbilisi 0160
56 Lubliana Street
Tel./Fax: (995 32) 2 311 525
(995 32) 2 311 525
E-mail: casacalda@yahoo.com
info@casacalda.ge
www.casacalda.ge

ცვლილებათა ჩამონათვალი

N	თარიღი	აღწერა

პროექტის დასახელება

Gagarini Hotel
გაგარინის სასტუმრო

დამკვეთი

პროექტის მისამართი

პოზიცია	სახელი/გვარი	ხელმოწერა
ელექტრო ინჟინერი	კობა გუგუშვილი	

ფურცლის დასახელება

Electical Supply
ელექტრო მომარაგება

ფურცლის ნომერი		რევიზია
EE-09		
პროექტირების ეტაპი	ფორმატი	თარიღი
	A1	