FDP2.0

2 სართულის ელ. გამანაწილებელი ფარი



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Circuit breaker: Type	QF 2P/C	QF 2P/C	QF 2P/C	QF 2P/C	QF 2P/C	QF 2P/C	QF 2P/C	QF 2P/C	QF 2P/C	QF 1P/C	QF 1P/C	QF 1P/C	QF 1P/C	QF 1P/C	QF 1P/C	QF 1P/C	QF 1P/C	QF 1P/C
Circuit breaker: Current, A	16A 30mA	16A 30mA	16A 30mA	16A 30mA	16A 30mA	16A 30mA	16A 30mA	16A 30mA	16A 30mA	10A	10A	10A	10A	10A	16A	16A	25A	16A
Cable type end section, mm2/ Cable lenght	N2XH 3x2,5 -	N2XH 3x2,5 -	N2XH 3x2,5 -	N2XH 3x2,5 -	N2XH 3x2,5 -	N2XH 3x2,5 -	N2XH 3x2,5 -	N2XH 3x2,5 -	N2XH 3X2.5	N2XH 3X1.5 -	N2XH 3X1.5 -	N2XH 3X1.5 -	N2XH 3X1.5 -	N2XH 3X1.5 -	N2XH 3X1.5 -	N2XH 3X1.5 -	-	-
CABLE NUMBER	F2.0-1	F2.0-2	F2.0-3	F2.0-4	F2.0-5	F2.0-6	F2.0-7	F2.0-8	F2.0-9	F2.0-10	F2.0-11	F2.0-12	F2.0-13	F2.0-14	F2.0-15	F2.0-16		
RATED POWER, kW									-									
CURRENT, A									-									
PHASE	A	B	C	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A
Name of the consumer/ Destination	Sockets	Sockets	Sockets	Sockets	Sockets	Sockets	Sockets	Sockets	Sockets	Lightnings	Lightnings	Lightnings	Amarganncy Lightnings	Staircase Lightnings	FCU group1	FCU Group2	Spare	Spare

CASA CALDA
Georgia, Tbilisi 0160
56 Lubliana Street
Tel./Fax: (995 32) 2 311 525
(995 32) 2 311 525
E-mail: casacalda@yahoo.com
info@casacalda.ge
www.casacalda.ge

ცვლილებათა ჩამონათვალი

N	თარიღი	აღწერა

პროექტის დასახელება

Gagarini Hotel
გაგარინის სასტუმრო

დამკვეთი

პროექტის მისამართი

პოზიცია	სახელი/გვარი	ხელმოწერა
ელექტრო ინჟინერი	კობა გუგუშვილი	

ფურცლის დასახელება

Electical Supply
ელექტრო მომარაგება

ფურცლის ნომერი		რევიზია
EE-07		
პროექტირების ეტაპი	ფორმატი	თარიღი
	A1	